

Mieux connaître votre matériel



FACILE À SUSPENDRE

De solides câbles en métal vous permettent de suspendre votre bloc d'accus et offrent des choix de rangement pratiques.

ACCUS PROTÉGÉS

Les accumulateurs sont logés à l'abri derrière une fenêtre transparente.

FOURNIT DE L'ÉLECTRICITÉ À VOS APPAREILS

Alimentez vos appareils électroniques portables directement depuis le port de sortie USB.

LAMPE TORCHE INTÉGRÉE

Équipé d'une lampe torche à LED qu'il n'y aura jamais besoin de remplacer.

Pour commencer

1. Assurez-vous d'activer votre garantie sur www.GOALZERO.com/warranty
2. Installez les accus dans le bon sens.
3. Allumez et utilisez l'appareil.
4. Se recharge depuis n'importe quel panneau solaire GOAL ZERO NOMAD ou depuis une source d'alimentation USB.

Guide d'utilisation

- 1 Interrupteur de mise en marche**
Mettre l'interrupteur en position 'on' pour allumer le port d'alimentation de sortie. Le mettre en position 'ampoule allumée' pour allumer la lampe torche. Cf légende ci-dessous
- 2 Témoin LED**
Indique la mise en marche et la charge. Cf légende ci-dessous.
- 3 Port de sortie USB**
Accepte tout câble USB standard pour charger les appareils USB. Pour l'utiliser, mettre l'interrupteur du bloc d'accus en position 'on'.
- 4 Lampe torche à LED**
100 heures d'éclairage et plus par charge. Allumez avec l'interrupteur.
- 5 Port de charge solaire**
Rechargez depuis les panneaux solaires GOAL ZERO NOMAD 7 ou NOMAD 3.5.
- 6 Port de charge mini-USB**
Rechargez depuis les sources d'alimentation USB comme un ordinateur.



Légende

CHARGE DEPUIS LE NOMAD 3.5 CLIGNOTEMENT ROUGE 0-50% CLIGNOTEMENT VERT 50-100%	CHARGE DEPUIS LE NOMAD 7 CLIGNOTEMENT ROUGE LENT 0-50% CLIGNOTEMENT VERT LENT 50-80% CLIGNOTEMENT VERT RAPIDE 80-100%	QUAND L'APPAREIL EST UTILISÉ VERT FIXE QUAND L'APPAREIL EST UTILISÉ ORANGE FIXE AVERTISSEMENT NIVEAU FAIBLE ROUGE FIXE ACCUS VIDES	INDICATEUR O - "OFF" - Port USB désactivé. I - "ON" - Port USB activé. LAMP - Lampe LED allumée. Port USB désactivé. - Ranger l'appareil en position éteinte - Charge active pour toutes les positions de l'interrupteur
BONNE EXPOSITION SOLAIRE : TEMPS DE CHARGE ESTIMÉ À 6H		BONNE EXPOSITION SOLAIRE : TEMPS DE CHARGE ESTIMÉ À 3H	
TEMPS DE CHARGE SUR PORT USB ESTIMÉ À 8H			

Spécifications techniques

Utilisation	
Charge possible depuis:	Temps de charge approx.:
N'importe quelle source d'alimentation USB	8 à 10 heures
GOAL ZERO NOMAD 3.5 (port solaire)	6 à 8 heures
GOAL ZERO NOMAD 7 (port solaire)	2 à 4 heures
Modes d'alimentation	
Port mini USB	5V, 0,7A max (3,5W)
Port solaire	6,5V, 1,5A max (7W)
Puissance fournie	
Charge d'accus	4 accus NiMH AA ou AAA**
Port USB standard	5,0V, 1,0A max (5W)
Lampe torche	100mW LED blanche, plus de 100 heures d'autonomie*
Composants internes	
Capacité des accus	10 Wh*, n'utilisez que des accus NiMH
Nombre de cycles	centaines de cycle*
Durée de vie	12 mois*
Informations générales	
Poids avec accus	0,4 lbs (0,18 kg)
Dimensions	2,5x4x0,75 in (6x10x2 cm)
Garantie	12 mois
Homologations	FCC et CE
Temp. optimale de fonctionnement	32 à 104°F (0 à 40°C)

*En utilisant des accus rechargeables AA NiMH GOAL ZERO à décharge lente.

** L'utilisation d'accus AAA nécessite un adaptateur fourni gratuitement sur demande. Prenez contact avec GOAL pour en demander un.

Questions fréquentes

Quels types d'accus peuvent être utilisés?

- Tous types d'accus AA ou AAA NiMH peuvent être utilisés et rechargés.
- Nous ne vous recommandons pas d'utiliser d'autres types d'accus.
- Il faut obligatoirement recharger 4 accus du même type à la fois, mais il n'est pas nécessaire que tous soient vides.

Comment charger les accus?

- Avec de l'énergie solaire : Utilisez les panneaux GOAL ZERO NOMAD 3.5 ou NOMAD 7 et un câble de charge solaire pour une charge rapide.
- Par USB : Utilisez n'importe quelle source d'alimentation solaire comme un ordinateur ou une batterie GOAL ZERO.

L'appareil est-il étanche?

Non, mais il résiste aux intempéries. Veillez à ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil ainsi qu'aux éléments naturels. Des orages de pluie imprévus ne devraient pas l'abîmer.

De quels types de protection est-il doté?

C'est un appareil simple d'utilisation que l'on branche et utilise aussitôt. Le système de gestion intégré des accus empêche la surcharge et la sur-décharge des accus. Le port USB ne fournira que la quantité d'énergie nécessaire.

Accessoires fournis

Câble de charge mini USB
Câble de charge solaire
Pack de 4 accus rechargeables GOAL ZERO (pour la plupart des kits)

Compatible avec

Appareils USB portables comme:
Téléphones portables, Smartphones
Navigateurs GPS, lecteurs MP3
Tablettes

Les produits GOAL ZERO suivants:
Panneaux solaires NOMAD
Lampes LUNA, BOLT et BLAZE

MANUEL D'UTILISATION

B A T T E R I E
GUIDE™ PLUS

- Remplissez votre garantie
- Regardez la vidéo de démonstration
- Télécharger ce manuel



NOUS CONTACTER:

Numéro vert: 888.794.6250
14864 Pony Express Road
Bluffdale, UT, 84065, É.-U.

WWW.GOALZERO.COM

Nous sommes fiers de soutenir Tifie
Humanitarian
WWW.TIFIE.ORG